



UnitiServe HDX和NS0x硬盘播放机
软件1.7b版本的安装

1.7b版本软件的安装

介绍

本说明旨在帮助Naim硬盘播放机和音乐服务器产品用户将其产品操作软件升级至1.7b版本。1.7b版升级文件将需要下载至一台电脑以创建一张升级CD。

1 升级到版本1.7b

版本1.7b升级更新器以“压缩的”ISO光盘图像格式提供，并可在<http://www.naimaudio.com/updates>下载。

使用您喜欢的CD刻录应用程序将ISO光盘镜像下载到CD。如果您没有偏好，或者您不熟悉将ISO镜像刻录到CD的程序，Mac OS X用户可以在：

<http://en.kioskea.net/faq/4524-mac-osx-how-to-burn-iso-image>

Windows 7和8用户可以在以下找到更详细的信息：

<https://neosmart.net/wiki/burning-iso-images-with-imagburn/>

对于Windows 7之前的Windows版本，需要使用特定的应用程序将ISO镜像刻录到CD。零售应用程序，例如“Nero或“CD Creator”，提供了该刻录功能。或者可以使用免费软件ImgBurn应用程序 (<http://www.imgburn.com/>)。

如需升级，请按照下列段落所述程序进行操作：

注意：请使用高质量的品牌CD-R光盘。。由于其不稳定通常不建议使用CD-RW或DVDR光盘。

注意：如果将播放机与外部显示器连接，与前面板显示屏相比将会显示更全面的更新进度信息。

1.1 1.7b版升级

重要提示：任何情况下，在固件升级过程中均不得关闭播放机。如果在固件升级完成前将其中断，则很可能导致播放机受损而需将其返回至Naim公司进行修理。

重要提示：如果您使用的是Naim桌面客户端应用程序，必须先卸载现有版本，然后代之以安装1.7b ISO光盘镜像上提供的版本。

1. 请确保播放机网络连接处于正常工作状态。开启播放机，等待显示主菜单。
2. 检查播放机的“系统状态”页面中报告的固件版本是否从1.7a开始。不同播放机的“系统状态”页面可以通过以下路径询问：
所有播放机：VGA/S-视频/复合视频电视输出（建议选用）：首页 ->系统设置 -> 系统状态 -> 全部版本。
替代方案：HDX/NS03：前面板显示 ->首页 ->系统设置 ->系统状态 ->全部版本。
。UnitiServe/NS01/NS02/NS03/HDX：桌面客户端：工具选项卡 ->系统状态 ->系统版本。
nServe OS X：维护 ->系统 ->系统版本。
nServe的iOS：更多 ->设置 ->服务器版本。
网页：无论是浏览到播放机的IP地址，或者，如果在Windows平台上使用，如果知道主机名：系统 ->系统状态 ->总体版本。
3. 插入版本1.7b升级CD，关上CD托盘。
4. 播放机将读取升级CD。此过程约需一分钟。
5. 请勿在升级正在进行过程中关闭播放机。
6. CD被读取后将弹出。从托或槽取出CD。
7. 在短时间内（大约一分钟）主菜单消失，“请等待”消息将显示出来在前面板（HDX/NS03）、连接到后面板视频输出的网页或显示器上。如果在10分钟内未发生前述变化，请勿重新插入升级光盘 - 请与您的Naim经销商联系。
8. 大约20分钟后，设备将重新启动并显示主菜单。
9. 通过遥控器将设备切换到关闭模式。
10. 用后部开关断开然后接通电源以重新启动设备。
11. 检查确认“系统状态”屏幕（Home > System Setup > System Status > Overall Version）上报告的固件版本系自1.7b开始。如需通过其他方式检查版本，请参考上文第2段相关说明。

注意：如果固件版本号不正确，请联系您当地的Naim零售商或分销商。

注意：如果固件版本号不正确，请联系您当地的Naim零售商或分销商。