



HDX硬盘播放器
软件1.7b版本的安装

1.7b版本软件的安装

介绍

此文件目的是帮助Naim和NaimNet硬盘播放器以及其他Naim音乐服务器产品的用户将他们的播放器或服务器操作系统软件升级至版本1.7b。1.7b 版升级文件将需要下载至一台电脑以创建一张升级CD。

1 升级到版本1.7b

版本1.7b升级更新器以“压缩的”ISO光盘图像格式提供，并可在
<http://www.naimaudio.com/updates> 下载。

使用您喜欢的CD刻录应用程序将ISO光盘镜像下载刻录到CD。如果您没有偏好，或者您不熟悉将ISO镜像刻录到CD的程序，Mac OS X用户可以在：

<http://en.kioskea.net/faq/4524-mac-osx-how-to-burn-iso-image>

Windows 7和8用户可以在以下找到更详细的信息：

<https://neosmart.net/wiki/burning-iso-images-with-imagburn/>

对于Windows 7之前的Windows版本，需要使用特定的应用程序将ISO镜像刻录到CD。零售应用软件，例如“Nero或“CD Creator”，提供了该刻录功能。或者可以使用免费软件ImgBurn应用程序 (<http://www.imgburn.com/>)。

如需升级，请按照下列段落所述程序进行操作：

注意：请使用高质量的品牌CD-R光盘。不建议使用CD-RW光盘。

注意：如果将HDX与外部显示器连接，与前面板显示屏相比将会显示更全面的更新进度信息。

1.1 1.7b 版HDX升级

重要提示：任何情况下，在固件升级过程中均不得关闭HDX。如果在固件升级完成前将其中断，则很可能导致HDX受损而需将其返回至Naim公司进行修理。

1. 请确保HDX网络连接处于正常工作状态。开启HDX，等待显示主菜单。
2. 检查确认“系统状态”屏幕（首页>系统设置>系统状态>完整版）上报告的固件版本系自1.7a开始。如果您的版本低于此版本，请从Naim音频网站找到相应的版本并根据为该版本提供的说明进行安装。
3. 插入版本1.7b升级CD，关上CD托盘。
4. HDX将读取升级CD。此过程约需一分钟。
5. 请勿在升级正在进行过程中关闭HDX。
6. CD被读取后将弹出。从托盘中取出CD，不要关闭托盘。
7. 在短时间内（大约一分钟）主菜单消失，“请等待”消息将显示出来。如果在10分钟内未发生前述变化，请勿重新插入升级光盘 - 请与您的Naim经销商联系。
8. 大约20分钟后，设备将重新启动并显示主菜单。
9. 通过遥控器将设备切换到关闭模式。
10. 用后部开关断开然后接通电源以重新启动设备。
11. 检查确认“系统状态”屏幕（Home > System Setup > System Status > Overall Version）上报告的固件版本系自1.7b开始。

注意：如果固件版本号不正确，请联系您当地的Naim零售商或分销商。

注意：如果固件版本号不正确，请联系您当地的Naim零售商或分销商。